小蚁智能摄像机 固件手动更新指南 ver. B

手动固件更新目的

我们鼓励用户及时更新到最新固件,以获取更好的产品体验。 正常情况下小蚁智能摄像机可以通过 App 操作产品自动在线升级。

但是当无线网络环境不稳定导致自动升级失败,或者产品本身出现故障:指示灯持续黄灯长亮或 者闪烁,摄像头联网失败,App无法完成绑定,App总是连接失败,reset无效,全程无语音提示 等情况,用户可以从小蚁官方网站<u>下载</u>最新版本的固件,自行手动升级来尝试解决。

适用机型

当前所有在售的小蚁智能摄像机

手动升级准备

- 可以上网的 PC
- TF Card (microSD Card)
- **TF** 卡读卡器

刷机步骤

1. 用读卡器将 TF Card 格式化成 FAT32 文件格式 (系统默认格式化参数)

格式化 可移动磁盘 (E:)	×
容量(P):	
5.53 GB	\sim
文件系统(E)	
FAT32 (默认)	\sim
分配单元大小(A)	
32 KB	\sim

2. 登录小蚁官方网站下载对应的固件版本 (图中版本号为示例,请以实际下载为准)

最新固件版本 :	1.8.5.1L_201510301024	
	正在打开 home	×
	您选择 了 打开:	
注意:详细升级步骤请参考	home 文件类型: application/octet-stream (7.6 MB) 未源: http://yi-version.qiniudn.com 怨想要 Firefox 如何处理此文件 ? ① 打开,通过(0) 浏览(B) ④ 保存文件(5) ↓ 下载 浏览	
立即下载	以后自动采用相同的动作处理此类文件。(A)	

3. 将下载固件拷贝至 TF 卡根目录,并确认文件名为 home (小写字母,无扩展文件名)

• Puszujuzia (c.)						
主页	共享	查看				
◇ ↑ → 此电脑 > 可移动磁盘 (E:)						
速访问	^	名称	^	修改日期	类型	大小
面	*	home		2015/11/12 15:34	文件	7,757 KB
₹載	*					

4. 从电脑上安全移除读卡器之后将 TF 卡插入小蚁智能摄像机, 然后给机器上电



5. 等待大约 2 分钟左右,摄像机将自动完成升级。
固件更新开始:黄灯常亮(开机上电)→黄灯闪烁(固件读写)
固件升级完成:自动重启,出现系统语音提示(升级成功)

Note:

- 1. 更新完成后可能需要根据语音提示重新绑定 App。
- 2. 更新完成后如果依然无法使用,可以尝试 reset 重置摄像头,然后重新绑定 App。
- **3**. 如果多次尝试手动固件尝试依然失败,请记录下操作详情和插卡上电后指示灯状态,然后 联系客服。

文档版本	更新内容	更新时间
А	第一版	2015-11-04
В	下载文件直接使用,无需手动修改文件名。	2015-11-12